

acar S8 PRO

- Überspannungsschutz Steckdosenleiste
- + verstärkter Überspannungsschutz
- + Überspannungsschutzanzeige
- + Entstörungsfilter



8 STECKDOSEN MIT ERDUNG

2 SCHNELLE SCHMELZSICHERUNGEN

STECKDOSEN MIT KINDERSCHUTZ

BELEUCHTETER NETZSCHALTER, ZWEIPOLIG

ÜBERSpannungSSCHUTZ

ÜBERSpannungSSCHUTZANZEIGE

ERHÄLTICHE KABELLÄNGE: 1.5m, 3m, 5m



acar S8 PRO ist das modernste Gerät aus der ganzen Produktfamilie **acar S8**. Außer dem verstärkten Überspannungsschutz besitzt das Gerät einen die Störungen im elektrischen Netz dämpfenden Filter und die Anzeige des richtigen Funktionierens des Schutzsystems. Dank seinem Bau schützt **acar S8 PRO** wirksam acht angeschlossene Abnahmegeräte vor den schädlichen Folgen der Überspannung im elektrischen Netz. Es findet eine breite Anwendung zu Hause und im Büro, indem es Computer, Drucker, Monitore und Scanner sowie auch Audio-Video-Systeme, darunter auch LCD/OLED-Fernseher, Decoder, Konsolen und Heimkino u. ä. schützt. Die hohe Qualität des Gerätes wird von der 5-Jahre-Garantie bestätigt. Die Halterung ist optional beim Vertreiber zugänglich.

Technische Daten: acar S8 PRO

Maximale Anschlußleistung	P _{MAX} 2300W
Nennspannung U _N	230V
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	ΣI _N = 10A MAX
Ansprechzeit des Überspannungsschutzsystems	<25ns
Maximalspannung U _c	250V 50Hz
Schutzpegel U _p	≤1,3kV
Nennableitstoßstrom i _N	2kA (L/N) – 8/20µs
Max. Ableitstoßstrom i _{MAX}	10kA (L/N) – 8/20µs (Typ 2)
Sicherungen	Träger Sicherungsautomat 10A/250V
Dämpfung der radioelektrischen Störungen	≤35dB
Stromschlagschutzsystem	Die Schutzstifte der Steckdosen mit der Schutzleitung verbunden
Steckdosenmenge	8 zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt 10A/250V
Netzschalter	Zweipoliger beleuchteter Netzschalter
Gehäuse	aus selbstlöschendem Kunststoff
Abmessungen	445x54x55mm
Gewicht	0,5kg

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Parametern des Gerätes vorzunehmen, soweit sich diese aus dem technischen Fortschritt ergeben.
ACHTUNG! Technische Daten bestimmen maximalen Wert der Überspannungsimpulse, bei denen das Gerät Schutz leistet.



ZWEIPOLIGER BELEUCHTETER NETZSCHALTER, TRÄGER SICHERUNGS-AUTOMAT, ÜBERSpannungSSCHUTZANZEIGE



8 STECKDOSEN 10A MIT ERDUNG UND KINDERSCHUTZ



VIER VARIANTEN DER KABELFÜHRUNG SOWIE OPTION MIT WANDHALTERUNG